

L.p.	Oznaczenie	Wyszczególnienie urządzeń w rozdzielnicy RG_1	Jedn.	Liczba	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	TL – I	Tablica licznikowa TL–I (822x915x250)	kpl.	1	
2	L1–L3	Podstawy licznikowe	szt	3	
3	LPW1–LPW2	Listwy pomiarowe	szt.	2	
4	F0.2	Wyłącznik kombinowany (2P, B6, 30mA, 6kA)	szt	1	
5	GN_1	Gniazdo Serwisowe	szt	1	
6	RG_1	Rozdzielnica RG_1 (2600x2100x600 IP56, In=400A, kl. ochr. I)	kpl.	1	
7	F1.1, F1.2	Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy NH2 zwory 400A	szt	2	
8	F2.1, F2.2	Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy NH2 zwory 400A	szt	2	
9	F1.3, F2.3	Gniazdo bezpiecznikowe 25A z wkładkami 6A (przyst. do plom.)	szt	2	
10	Q1, Q2	Wyłącznik kompaktowy z zabezpieczeniem sel. 400A	szt	2	
11	Q1.1, Q2.1	Wył. Silnikowe 2,8–4A	szt	2	
12	01	Ogranicznik Przepięć Typ I+II	szt	1	
13	F1 – F3	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P, 63A, TS35	szt	3	
14	F22, F23	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P, 63A, TS35	szt	2	
15	F40	Wył. różnicowo–prądowy 4P, 40A, 30mA	szt	1	
16	F41–F43	Wyłącznik nadmiarowoprądowy	szt	3	
17	F4 – F21	Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 3P, NH00, szyny 185mm	szt	18	
18	AS	Analizator parametrów sieci na elewacji rozdzielnicy	szt	1	
19	TS	Terminal operatorski 5,7 cala na elewacji rozdzielnicy	szt	1	
20	LZ	Listwa zaciskowa 3 x 7 x 5 x 35/50mm2	kpl.	1	
21	F0.1	Rozłącznik bezpiecznikowy 1P, 32A, TS35	szt.	1	

Uwaga:
Opisy obwodów należy po inwentaryzacji
uzgodnić z Zamawiającym

jednostka projektowa:
TECO energy
www.tecoenergy.pl
ul. Franciszka Klimczaka 8/11
02–797 Warszawa
TEL. 697002713

inwestor:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
00–926 Warszawa
ul. Krucza 38/42

Projektował:
mgr inż. P. Staroński MAZ/0060/PBE/16

Sprawdzał:
mgr inż. J. Bielawski ST–336/71

projekt:
Dostosowanie do zwiększonej mocy przyłączeniowej

adres:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
00–926 Warszawa, ul. Krucza 38/42

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKT WYKONAWCZY

Rewizja	Data:	Skala:
A	Październik 2018	%

tytuł:
Widok – Rozdzielnica RG_1

rysunek nr: E–1.05 strona: 5 stron: 5